



Produktblatt

SalzSissi

	SalzSissi 4,5 kWh	SalzSissi 9 kWh	SalzSissi 13,5 kWh
Alles aus einer Hand	▪ Beantragen des Netzzugangsvertrags beim zuständigen Netzbetreiber¹ ▪ Installation und Inbetriebnahme des Speichers ▪ Erstellung der Anlagendokumentation ▪ Beantragung einer möglichen Landesförderung Burgenland²		
Nutzbare Energie	4,5 kWh	9 kWh	13,5 kWh
Nominale Spannung maximaler Ladestrom	45 V 100 A		
Ladezyklen	> 5.000 (bei 100% DoD, @80% SoH) > 10.000 (bei 90% DoD, @80% SoH)		
Hersteller	Salzstrom Shenzhen Biwatt Technology Co		
Speichertyp	1x R2 – Natrium-Ionen Batteriemodul 4,5 kWh	2x R2 – Natrium-Ionen Batteriemodul 4,5 kWh	3x R2 – Natrium-Ionen Batteriemodul 4,5 kWh
	5 Jahre Herstellergarantie ³		
Abmessungen	594 x 525 x 155 mm	660 x 525 x 480 mm	660 x 525 x 695 mm
Gewicht	55 kg/Modul (exkl. Easy Rack Aufstellung)		
Batterie Gestell	Easy Rack inkludiert		
Montageart	Aufstellung am Boden		
Smart Meter	Eastron SDM 630 V2 – Energiezähler ⁴		
Notstromversorgung	Keine Notstromversorgung möglich		
Wechselrichterinstallation	Hybridwechselrichter⁴: DEYE-SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU 5-12kW Dreiphasig inkludiert Demontage des alten Wechselrichters Montage und Anschluss des Wechselrichters an den bestehenden AC-Anschluss Inbetriebnahme des Wechselrichters Anschluss der DC-PV-Strings Der neue Wechselrichter wird am ursprünglichen Standort installiert. Sollte aus technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden ein abweichender Installationsort erforderlich sein, sind allfällige Mehrleistungen und dadurch entstehende Zusatzkosten vom Kunden zu tragen. Die bestehende Modulverschaltung muss für die Nachrüstung kompatibel sein. Die Leitungen werden überprüft und weiterverwendet, sofern sie dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und gemäß den Richtlinien OVE R11-1 und R20 verlegt sind. Sollten diese nicht ausreichend dimensioniert sein oder nicht den aktuell geltenden Normen entsprechen, muss dies als Zusatzleistung bei einer Fachkraft Ihrer Wahl beauftrag werden.		
Dokumentation	Prüfbericht • Datenblätter • Fotodokumentation		
Zertifizierung	EN IEC 62619, EN IEC 61000-6 1-4, UN38.3		
BMS-Kommunikation	RS485/CAN (Pylontech Protokoll)		

¹Die Kund:in ist ggf. zur Mitwirkung verpflichtet. ²BE Solution GmbH sagt keine Förderungen zu und stellt diese auch nicht als wahrscheinlich dar. BE Solution GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für den Erhalt von Förderungen. ³Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden werden dadurch nicht eingeschränkt. ⁴Oder ein Modell mit vergleichbaren Leistungsmerkmalen und gegebener Kompatibilität mit dem Speicher (Kompatibilitätsliste unter www.salzstrom.com)



Voraussetzungen

Netzkund:in	Der Speicher kann ausschließlich von Netzkund:innen des Anlagenstandortes bestellt werden (Beispiel: Anlagenstandort im Burgenland – Kund:in der Netz Burgenland GmbH). Ein Antrag auf Netzzugang ist ausschließlich im Namen des/der Netzkund:in möglich.
Aufstellungsort	Es wird eine Datenleitung vom Sicherungskasten zum Wechselrichter gelegt (Aufputz, max. 10 Meter). Der Batteriespeicher muss bei Raumtemperatur in direkter Nähe im selben Raum zum Wechselrichter platziert werden. Die Montage an einem abweichenden Aufstellungsort ist mit kostenpflichtigen Zusatzleistungen verbunden. Links und rechts vom Speicher sowie oberhalb müssen mindestens 30 cm frei sein.
Elektrische Anlage	Die elektrische Kundenanlage sowie die bestehende Photovoltaikanlage muss dem Stand der Technik und den Anforderungen des lokalen Netzbetreibers entsprechen. Es muss ausreichend Platzbedarf für die zu installierenden Komponenten in der unmittelbaren Nähe des bestehenden Wechselrichters sein. Wenn aufgrund örtlicher Begebenheiten weitere Arbeiten erforderlich werden, sind diese Kosten im Preisbeispiel nicht inkludiert.
Genehmigungen	Allenfalls erforderliche Genehmigungen und dafür erforderliche Vorarbeiten sind nicht Teil des Leistungsumfangs und werden von BE Solution GmbH nicht beantragt bzw. abgewickelt.

Hinweis zur Elektroinstallation

Die Errichtung eines Speichers stellt nach geltendem österreichischen Recht eine wesentliche Änderung/Erweiterung einer bestehenden elektrischen Anlage dar. Entsprechend gilt kein Bestandsschutz. Sobald in eine bestehende elektrische Anlage eingegriffen wird, z.B. durch eine Speicherinstallation, muss diese für die Erlangung des elektrotechnischen Prüfprotokolls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Es ist nicht auszuschließen, dass bei Ihrer elektrischen Anlage für ein positives Prüfprotokoll samt Inbetriebnahme der Speicheranlage Zusatzleistungen erforderlich sind, um den erforderlichen aktuellen Stand der Technik herzustellen. Derartige Zusatzleistungen sind nicht vom durch BE Solution GmbH angebotenen Leistungsumfang umfasst. Es steht Ihnen frei, mit diesen Zusatzleistungen gegebenenfalls direkt unseren Installationspartner oder ein anderes Fachunternehmen Ihrer Wahl zu beauftragen.

Preisbeispiel

	SalzSissi 4,5 kWh	SalzSissi 9 kWh	SalzSissi 13,5 kWh
Einmalig⁵	ab € 7.850	ab € 10.950	ab € 13.450
Monatlich⁵	ab € 59 pro Monat* zzgl. € 1.500 Anzahlung * Finanzierungsbeispiel mit 176 Monaten Laufzeit.	ab € 82 pro Monat** zzgl. € 2.000 Anzahlung ** Finanzierungsbeispiel mit 189 Monaten Laufzeit.	ab € 98 pro Monat*** zzgl. € 2.800 Anzahlung *** Finanzierungsbeispiel mit 179 Monaten Laufzeit.

⁵Preise inkl. 20% USt., Landesförderung Burgenland im Preis nicht berücksichtigt. Sämtliche Werte im Berechnungsbeispiel verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.